

AFYEEV BÆRBART EV-OPLADERKABEL

Brugermanual (Dansk)

Velkommen

Tak fordi du har valgt **AFYEEV bærbart EV-opladerkabel**. Denne brugermanual guider dig i korrekt, sikker og effektiv anvendelse af produktet.

Ved korrekt brug sikrer opladeren stabil og pålidelig opladning af dit el- eller plug-in-hybridkøretøj.

Produktoversigt

AFYEEV er et intelligent, transportabelt opladerkabel designet til både hjemmebrug og rejsebrug. Opladeren er udstyret med LCD-display, justerbar ladestrøm og indbyggede sikkerhedsfunktioner.

Trin-for-trin: Sådan bruges opladeren

(Illustrationer: stikkontakt → oplader → bil)

1. Læs både denne manual og køretøjets instruktionsbog grundigt.
 2. Sluk bilen, og aktiver parkeringsfunktion.
 3. Tilslut opladerens netstik til en egnet stikkontakt (230V / 16A).
 4. Opladeren udfører automatisk en selvtest – LED-lys tændes kortvarigt.
 5. Fast grønt lys betyder, at opladeren er klar.
 6. Fjern beskyttelseshætten, og tilslut ladeproppen til bilens ladeport.
 7. Opladningen starter automatisk (blinkende blåt lys).
 8. Når opladningen er færdig, lyser LED fast grønt.
 9. Frakobl først bilen, derefter stikkontakten (bilen skal være låst op).
 10. Sæt beskyttelseshætten på, og rul kablet sammen uden knæk.
-

Start opladning

(Illustrationer i tre trin)

1. Tilslut til stikkontakt
 2. Tilslut til bil
 3. Opladning starter automatisk
-

Fire trin til sikker opladning

(Illustrationer: låst bil → korrekt stik → kontrolboks → AFYEEV-logo)

- Lås bilen under opladning
- Kontrollér korrekt tilslutning
- Overvåg status via LED/LCD
- Sikker og stabil opladning

Kontrolboks – LCD-display & indikatorer

LCD-displayet viser blandt andet:

- Ladestrøm (A)
- Spænding (V)
- Effekt (kW)
- Opladningstid
- Temperatur
- Opladningsstatus
- Forsinket opladning

Produktspecifikationer

Funktion	3,6 kW	7,2 kW	11 kW
Udgangseffekt	3,6 kW	7,2 kW	11 kW
Ladestrøm	8/10/13/16A	8/10/13/16/32A	8/10/13/16A
Indgangsspænding	110–250V	110–250V	400V ±15 %
Faser	1-faset	1-faset	3-faset
Kabellængde	6 / 8 m	6 / 8 m	7 m
Driftstemperatur	-30 °C til +50 °C		
Beskyttelse	IP65 (under brug)		
Forsinket opladning	1–15 timer		
Mekanisk levetid	>10.000 til-/frakoblinger		

Funktionsvalg

(Illustration: funktionsmenu på kontrolboks)

Tidsreservation

Planlæg opladning op til 12 timer frem.

Justering af ladestrøm

Vælg ønsket ladeeffekt efter installation og behov.

Jordbeskyttelse

- Vælg *Jordbeskyttelse*, hvis stikkontakten er korrekt jordet
 - Vælg *Ikke-jordbeskyttelse*, hvis jording ikke er tilgængelig (standard)
-

Sikkerhedsinformation

Vigtigt – læs før brug

- Rør aldrig stikben med metalgenstande
 - Brug ikke beskadiget kabel eller stik
 - Må ikke anvendes i eksplosive eller brandfarlige miljøer
 - Brug ikke forlængerledning
 - Brug kun inden for angivne temperaturgrænser
 - Må ikke adskilles eller modificeres
 - Må ikke anvendes af børn
 - Overophedet stikkontakt skal straks udskiftes
 - Installer kun i overensstemmelse med gældende elstandarder
-

Certificeringer

CE · RoHS · FCC

AFYEEV – Sikker, intelligent og fleksibel opladning