

Hydraulisk kabelskotang

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Det er strengt forbudt at trykke uden kæber, dette for at undgå at beskadige komponenterne.

Specifikation og anvendelse

Dette værktøj tryk kan justeres automatisk i enhver retning. Stabil krympning ved lav modstand og høj effektivitet. Den ideel til komprimering af Cu/Al-terminaler i enden og midten af strømledningen. Det er det eneste valg for alle elselskaber.

Betjeningsvejledning

Ved krympning af leder, vælg den ønskede lederstørrelse, og match den relevante. Sæt derefter terminalen i midten af. Stram olieturkontakten. Drej det bevægelige håndtag at drive stemplet. Derefter løftes olietrykket løfter. Stort stempel skubber presseværktøjet fremad, indtil to stykker rører lidt ved hinanden. (Påfør ikke mere tryk. Ellers vil dele indeni blive beskadiget). Hvis den er udstyret med en sikkerhedsenhed, vil den indvendige sikkerhedsenhed automatisk udløse trykket. Når trykket når den forudindstillede grænse. Løsn derefter olieturkontakten. Stemplet nulstilles automatisk. Det første trin er færdigt. Trin 2 er analogt med trin et. Det er normalt, at der kommer lidt olie fra stemplet og det store stempel under drift

Vedligeholdelse

Kompakt struktur. Den skal vedligeholdes af en bestemt person. Slag, stød og fugt skal være strengt forbudt. Må ikke skilles ad efter eget skøn

Efter en periode med drift vil olievolumen blive reduceret en smule, så NO.20 mekanisk olie skal fyldes på. Ved adskillelse skal stedet holdes rent for at undgå støv) Drej og afmonter den faste hånd, dvs. og træk det bageste oliestempel ud af olieposen --- Tilsæt 200 øjne filtreret net. Efter filtrering af No.20 mekanisk olie, skal den være fuldt. Slå derefter olie returkontakten fra. Drej det bevægelige håndtag gentagne gange. Udlad luften fra olieposen. Derefter spænd oliestemplet og det faste håndtag.

Varenummer: M49535

Oprindelsesland: Polen